

Sonos Amp 简介

全新的 Sonos Amp 是一款多功能智能功放，全面提升娱乐影音体验，并将您喜爱的音乐带到家中每个房间。新款 Amp 经过重新设计，功能更强，通用性更强，并且可以通过平台实现全新体验。

- 使用 Amp，您可以在 Sonos 上播放您最喜爱的流媒体内容，通过 HDMI Arc 连接到电视，或接入包括唱机在内的任何音频设备，满足您收集黑胶唱片的喜好。
- 新款 Amp 经过重新设计，外形小巧别致，适合任何家庭环境，既可以用于机架内 AV 安装、壁挂安装、藏在家具下面，也可以在房间内摆放。
- 全新 Amp 每个声道的功率高达 125 瓦，是旧款 Connect:Amp 的两倍以上，可为最苛刻的音箱提供高保真声音，一个功放最多可以支持四个音箱。
- 使用 Sonos Amp 为电视添加立体音效，为 Sonos 家庭影院组合添加无线后置或使用两个 Sonos Amp 实现环绕立体声。
- Sonos 支持 100 多项音乐服务。收听您所喜欢的音乐、播客、广播和有声读物。您还可以播放电脑或其他设备上存储的所有音乐。
- Sonos 已经建立一个软件平台，可为数百个合作伙伴提供支持，并为我们的客户提供无可匹敌的自由选择。Amp 支持 AirPlay 2，可以访问家庭自动化合作伙伴的产品，与 Amazon Echo 或支持 Alexa 的设备（包括 Sonos One 和 Beam）无线连接时还可进行语音控制。
- 您可以使用手机或平板电脑、电视遥控器、键盘、AirPlay 2 上的 Sonos App，或语音来控制 Amazon Echo 和支持 Alexa 的设备。
- 新的 API 以及与平台合作伙伴的更无缝的集成可为您打造完美的智能家居控制。
- Sonos 是一个系统。购买一个 Amp，通过 WiFi 添加更多的音箱，让音乐充满更多房间。
- Sonos 会定期更新新功能、语音服务和 API 集成，确保您始终拥有最新并且持续改进的体验。

通用

系统要求

带有音响线、宽带网络和 Sonos 应用的无源音箱

音频

功放

D 类数字功放

功放功率

125 瓦/声道变为 8 欧姆

音箱连接

定制香蕉插头支持 10-18AWG 音响线(2)

支持的线路输入源

具有线路级模拟 RCA 输出或光学数字输出的音频设备（需要光纤适配器）。具有 HDMI ARC 或光纤输出的电视设备（需要光纤适配器）

低音炮输出

自动检测 RCA 类型，带可调节分频器（50 至 110 赫兹）

获取音乐

支持的音乐服务

Sonos 可与大多数音乐服务完美配合，包括 Pandora、Spotify、Deezer 和 SoundCloud。有关完整列表，请访问

<http://www.sonos.com/music>

支持的网络电台

流媒体 MP3、HLS/AAC 和 WMA

支持的播放列表

Napster、iTunes、WinAmp 和 Windows Media Player (.m3u、.pls 和 .wpl)

产品

尺寸

8.54 mm (宽) x 8.54 mm (深) x 2.52 in (高)
标准机架安装

表面工艺

黑色，带黑色和银色香蕉插头

重量

4.6 磅 (2.1 千克)

触摸控件

音量加/减、上一首/下一首（仅限音乐）和播放/暂停的触摸控件。LED 灯指示状态。

电源和网络

无线连接

使用任何 802.11b/g/n 路由器连接到您的家庭 Wi-Fi 网络，畅享不间断的无线流媒体体验。不支持仅允许 802.11n 的网络配置。您可以将路由器设置更改为 802.11 b/g/n，或者将 Sonos 产品连接到路由器

SonosNet 扩展器

用于扩展和增强 SonosNet 2.0 的功能

以太网端口

双以太网端口可以将 Sonos Amp 连接到有线家庭网络，并允许连接额外的 Sonos

定价和供货情况

2019 年 2 月起开始供货。

4980 元