

Sonos Beam 简介

Sonos Beam 是为客厅而设计的智能条形音响。在听音乐、看影视节目、播客和有声读物或玩视频游戏时，带来令人难以置信的音质。作为 Sonos 的家庭音响系统的一部分，Sonos Beam 在全球范围内支持 80 多种流媒体服务。包括 Amazon Alexa，未来也将支持 Google Assistant 等多种语音助手。

- **适合任何家庭。** 纯白或纯黑色，曲线轮廓可以低调地融入周围环境。
- **特别定制。** Sonos 定制设计了每一个声音组件并进行调试，让整个房间充满沉浸式声音。
- **小巧。** 长度仅为 65 厘米，Sonos Beam 不会突兀地挂在家具上、阻挡电视屏幕或占用大量空间。
- **多功能。** 把 Sonos Beam 放到电视柜上，或购买定制的壁挂支架而轻松安全地悬挂在墙上。
- **设置简单。** 将 Sonos Beam 连通电源，然后使用 HDMI 线连接到电视上，即可设置完毕。完全没有传统家庭影院系统的乱成一团的情况。
- **多种控制选择。** 通过语音、Sonos app、你的电视遥控器、音乐服务 app 以及 AirPlay（即将支持）来控制 Sonos Beam。
- **智能语音识别。** 降噪和波束成形技术确保即使在音乐声很大的情况下 Sonos Beam 也能听到你的声音，包括多声道回音消除，实现全面的 5.1 声道聆听体验。中国市场未来可支持语音控制服务。
- **优化聆听体验。** 在 Sonos 应用内——语音增强功能让你不错过电视电影里的任何一个台词，夜间模式增强安静效果并降低较大的声音，这样你在夜间观看电视节目时不会影响家中的其他人休息。
- **通过 Trueplay 调试。** Trueplay 分析房间内的所有声学因素——大小、布局、装饰和音响所在位置——并把 Beam 声音调节到最佳效果。
- **持续改进。** 作为 Sonos 音响系统的一员，Beam 通过定期软件更新而获得新功能。
- **家庭音响系统。** 通过 Wi-Fi 在不同的房间内轻松地连接所有 Sonos 音响，创造一个覆盖所有房间家庭音响系统，为所有人带去声音体验。

音频

麦克风

五个远场麦克风阵列，用于先进的束成形和多声道回音消除功能。

功放

五个完美地调试的 Class-D 数字功放，匹配扬声器和声学结构音响驱动器和声音架构。

椭圆形扬声器

四个全频扬声器，还原中频段的人声，并提供深沉且丰满的低音 保真的中音域人声频率同时加深并丰富的低音。

高音扬声器

一个高音扬声器创造清晰的对话。

被动式谐振板

三个被动式谐振板这个小巧的音响实现惊人的深沉而温和的低音。

产品

尺寸

25.625 x 3.94 x 2.70 英寸 (651 x 100 x 68.5 毫米)

产品表面

白色版采用白色织物格栅；黑色版采用黑色织物格栅

重量

6.2 磅 (2.8 千克)

触控

用于调节音量、前进后退、播放/暂停、添加到群组、麦克风静音。LED 灯指示状态、静音状态和语音反馈。

定价 3980 元

电源与网络

电源

自动开关 100-240 V，50-60 Hz 交流电通用

HDMI

把 Sonos Beam 连接到电视的 HDMI ARC 端口，即可实现音频、图像和遥控的同步。HDMI ARC 提升了远程控制能力。

以太网端口

一个 10/100 Mbps 以太网端口。如果 Wi-Fi 不稳定，可以通过线缆直接连接到路由器以操作你的 Sonos。

Wi-Fi

通过任何 802.11b/g、支持 2.4 GHz 无线电的路由器而连接到家庭 Wi-Fi 网络。通过后置环绕声或 Sonos SUB 直接连接到 5 GHz 无线电。

AirPlay 2

将支持 AirPlay 2。

语音

将 Beam 应用在 Fire TV 等 Alexa 支持的最新视频直播设备，以实现无需动手进行控制。你可以使用语音来查找、运行和控制视频直播内容，甚至在支持的应用内改变频道。只需说出：

“Alexa, turn on the TV”

“Alexa, find adventure movies on Netflix”

“Alexa, play Handmaid’s Tale on Hulu”

“Alexa, open ESPN”

“Alexa, pause”

Sonos Beam 将在美国、英国、德国、加拿大、澳大利亚、新西兰以及法国地区支持 Amazon Alexa，今年还将会支持 Google Assistant。在中国市场，当 Sonos 和当地语音服务联合发布时，Beam 将予以支持。