

# Møt Sonos Port

Den allsidige strømmekomponenten for stereoanlegget eller mottakeren. Koble Port til en tradisjonell stereo for å strøme musikk og mye annet. Gled deg over sømløs styring med Sonos-appen eller Apple AirPlay 2, og opplev hvor enkelt det er å utvide lydanlegget til flere rom.

- Strøm musikk, podkaster, lydbøker og internettradio med et forsterket lydutstyr.
- Bruk Apple AirPlay 2 til å strøme lyd direkte fra en iPhone eller iPad og be Siri om å spille Apple Music.
- Koble CD- eller platespilleren til line-in-inngangen på Sonos-anlegget.
- Sett den på en hylle eller monter den i et AV-rack. Den matte, svarte overflaten gjør seg godt med resten av lydanlegget.
- Opplev en klar og tydelig lyd gjennom de kablede høyttalerne ved hjelp av en sofistikert digital-til-analog-konverter.
- Når du trykker på «spill av» i Sonos-appen, vil 12 V-utløseren automatisk slå på forsterkeren for å gi en mer stabil lytteopplevelse.
- Opplev håndfri kontroll av musikk og annet ved å bruke Amazon Alexa eller Google Assistant\* når du er koblet til smartenheter, som Sonos One eller Beam. Gjør styringen av ditt smarte hjem enkelt med telefon, nettbrett, en universell fjernkontroll, tastatur eller stemmen.
- Når du er klar, er det enkelt å legge til Sonos-høyttalere i lydanlegget og koble dem over Wi-Fi slik at du kan lytte på hvilket som helst rom.

## Lyd

### Line-in for lyd

Bring lyd fra platespiller, CD-spiller eller andre lydkilder inn i Sonos-økosystemet.

### Line-out for lyd

Enten gjennom analog (RCA) eller digital (koaksial) for å koble til forsterket lydutstyr.

### 12 V-utløser

Skrur automatisk på stereoanlegget eller mottakeren for at musikken skal spille raskere.

### EQ

Justerbare bass- og diskantkontroller for optimalisering av lyd kvaliteten. Juster volumet for hvert rom separat eller for flere rom samtidig.

## Fysiske mål

### Mål – H x B x D

4,1 x 13,8 x 13,8 cm (1,6 x 5,4 x 5,4 in)

### Produktutførelse

Matt svart

### Vekt

0,472 kg (1,04 lb)

### Lys

LED-lampe indikerer status.

## Strøm og nettverk

### Strømforsyning

Universalinngang med automatisk veksling mellom 100 og 240 V, 50–60 Hz vekselstrøm.

### Ethernet-port

To 10/100 Mbps Ethernet-porter. Hvis det trådløse nettverket er ustabil, kan du i stedet koble Sonos direkte til ruterens med kabel.

### Trådløs tilkobling

Støtter enhver ruter som kan kringkaste i tråd med nettverksstandarden 802.11 b/g, 2,4 GHz.

### Apple AirPlay 2

Fungerer med AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 og senere.

### Systemkrav

Forsterket lydutstyr med analoge eller digitale lydinganger eller en lydkilde med lyduttgang.

## Priser og tilgjengelighet

Tilgjengelig fra 12. september i USA, Canada, Australia, New Zealand, Singapore, Østerrike, Mexico, Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Finland, Polen, Sverige, Sveits og Storbritannia. Bred tilgjengelighet fra januar 2020.

USD 399 / CAD 499 / GBP 399 / EUR 449 / NOK 4499